

Socketline Flex

SERIENSCHALTER

PRODUKT DATENBLATT



Erhältlich in:

- STANDARD
- BADORA

Anschlussvarianten:

- WAGO Winsta, WIELAND Gesis

Einbauart:

- Hohlwand

UP Dose:

- Attema UHW50 1092

Schutzart:

- IP20

Mindesteinbautiefe:

- 60 mm

Stecker Rotationsradius:

- WAGO Winsta: 106° - 132°; $\Sigma = 26^\circ$
- WIELAND Gesis 108° - 129°; $\Sigma = 21^\circ$

Farbe:

- Reinweiß (Module)/Grün (Dose)

Brandschutz:

Das Produkt ist halogenfrei

Elektrotechnische Angaben:

- Schaltertyp: Serienschalter (D 515)
- Spannung U max.: 250 V AC
- Strom I max.: 16 AX

Umweltstandards:

- RoHS konform

Patentnummern:

- DE202009010023
- AT11847
- BE 1019044
- LU91708
- NL1037234

ABMESSUNGEN

Bestellnummer	Artikelnummer	Artikelart	Länge	Breite	Höhe
00075251	H 11.515/671.02 WN	Serienschalter Badora WAGO Winsta	83 mm	83 mm	53 mm
00075431	H 11.515/671.02 GE	Serienschalter Badora WIELAND Gesis	83 mm	83 mm	53 mm
00075331	H 80.515/671.02 WN	Serienschalter Standard WAGO Winsta	81 mm	81 mm	53 mm
00075511	H 80.515/671.02 GE	Serienschalter Standard WIELAND Gesis	81 mm	81 mm	53 mm

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Telefon: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@peha.de
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © 2017 Honeywell PEHA

